



# e-feeler

Be Smart, Feel the Future



Optimoi sähkönkulu-  
tuksen pörssisähkön  
halvimpiin hetkiin

Ohjaa sähkölaitteita  
ja kulutusta kätevästi  
mobiilisovelluksella

Turvallinen ja  
laadukas kotimainen  
ratkaisu



Euroopan unionin  
rahoittama



eFeeler

### Tuotetiedot

eFeeler on energiankulutuksen seurantaan, mittaukseen ja hallintaan tarkoitettu Wi-Fi-rele. eFeelerissä on kaksi maksimissaan 16 A:sta potentiaalivapaata relettä, joita voidaan ohjata erikseen tai yhtä aikaa. Voit käyttää sitä ohjaamaan esimerkiksi kodin sähkölaitteita, lattialämmitystä, uima-altaan järjestelmiä tai vesivaraajaa.

Rele voidaan kytkeä sähkökaapin DIN-kiskoon tai seinään. Kummatkin versiot ovat myyntipakkauksessa mukana ja integroituna eFeelerin koteloon. Kuorman laajennuksessa suositellaan käytettäväksi kontaktorien apukoskettimia. eFeelerin kannessa on kaksi RGB-LEDia indikoimassa laitteen toimintaa. Toinen valo indikoi WLANin (2.4GHz) tilaa ja toinen laitteen tilaa. Ohjekirjassa esitetään LEDin värien tilat ja tarkoitukset.

eFeeler saa käyttösähkönsä USB C-liittimen kautta. Laite tarvitsee USB-laturin verkkoliitäntään 100–240 V AC. Lähtöteho maks.:12 W. USB A – 5V DV/2,4A.

Tuote on Suomessa suunniteltu ja valmistettu.

Huom! Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

### Myyntipakkauksen sisältö

eFeeler laite  
2 kpl 2.4 GHz antennieja  
USB-C kaapeli 1m  
DIN-kisko adapteri  
4 kpl ruuveja seinäkiinnitystä varten.  
Ohjekirja

### Ominaisuudet:

Wi-Fi ja Bluetooth -yhteydet  
Asennus DIN-kiskoon tai seinäasennus  
Palosuojarunko (V-0).  
eFeeler -sovellus - Android- ja iOS -tuki.  
Applikaatiossa mahdollista säätää releitten ohjauksia: Hintaraja, Manuaalinen, Suora-ohjaus. Applikaatioon voi parittaa useita laitteita.

### Tekniset ominaisuudet:

Nimellinen jännite AC: 100-240 V  
Maksimi kuorma 32 A (16A x 2)  
Virrankulutus: < 1 W  
Kanavien määrä: 2  
Käyttölämpötila: 0 - +85  
Kotelointi: IP20  
Bluetooth: 5.2 kyllä  
Langaton standardi: Wi-Fi 802.11 b/g/n  
Wi-Fi käyttötaajuus: 2.4 GHz  
Wi-Fi radio signaalin voimakkuus: Kyllä  
Materiaali: muovi  
Mitat ilman antennieja (KxLxS):  
10x7,7x3,5 cm  
Mitat antennien kanssa (KxLxS):  
22x15x3,5 cm

**Valmistaja:** Xedi Ky, juha.maki@xedi.fi, +358 (0)40 0358 634, Lastausväylä 1A, 60100 Seinäjoki, FINLAND, www.xedi.fi

